




## Specyfikacja Ledvance LED Bulkhead Czarny 11W - 840

[Zobacz produkt](#)



### Ogólne

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Numer artykułu   | 243635                       |
| EAN              | 4058075271685                |
| Kod Producenta   | 4058075271685                |
| Producent        | Ledvance                     |
| Nazwa producenta | LED BULKHEAD 11W 840 BK LEDV |

### Informacje techniczne

|                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Technologia                 | Zintegrowane żarówki LED           |
| Moc (W)                     | 11W                                |
| Napięcie lampy (V)          | 220-240                            |
| Ściemnianie                 | Nie                                |
| Kod Koloru                  | 840 Chłodny Biały                  |
| Kolor światła               | 4000 Chłodny Biały                 |
| Oddawanie barw (Ra)         | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów |
| Jasny Kolor                 | Biały                              |
| Ustawienie Koloru           | Pojedynczy kolor                   |
| Strumień świetlny (Lumen)   | 800lm                              |
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 73                                 |
| Power factor                | >0.50                              |
| Rodzaj produktu             | Oprawy LED do montażu ściennego    |

## Fixture Information

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Type of Fixture        | Profesjonalny |
| Stopień ochrony IP     | IP54          |
| Impact Protection (IK) | IK06 - 1 dźuł |
| Kolor Oprawy           | Czarny        |
| Oświetlenie awaryjne   | Nie           |
| Seria                  | LED BULKHEAD  |

## Wymiary

|                |     |
|----------------|-----|
| Długość (mm)   | 216 |
| Szerokość (mm) | 143 |

## Sensor Information

|             |              |
|-------------|--------------|
| Typ sensora | Bez czujnika |
|-------------|--------------|