



Specyfikacja Osram Rura LED T9  
Okólnik (EM/Mains) 11W 1320lm - 865  
Światło Dienne | Zamienne 22W



[Zobacz produkt](#)

## Ogólne

|                                  |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Numer artykułu                   | 249583                         |
| EAN                              | 4099854042645                  |
| Kod Producenta                   | 4099854042645                  |
| Producent                        | Osram                          |
| Nazwa producenta                 | LEDTUBE T9C EM 22 11W 865 G10Q |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym     | 10                             |
| Gwarancja                        | 3 lata                         |
| Klasa efektywności energetycznej | E                              |
| Żywotność (h)                    | 30000                          |
| Napięcie lampy (V)               | 220-240                        |

## Informacje techniczne

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| Technologia   | LED                 |
| Zamienne (W)  | 22                  |
| Moc (W)       | 11W                 |
| Ściemnianie   | Nie                 |
| Trzonek       | G10q (4-Pins)       |
| Rotatable     | Nie                 |
| Kod Koloru    | 865 Światło Dienne  |
| Kolor światła | 6500 Światło Dienne |

|                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Oddawanie barw (Ra)         | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów |
| Jasny Kolor                 | Biały                              |
| Ustawienie Kolorur          | Pojedynczy kolor                   |
| Strumień świetlny (Lumen)   | 1320lm                             |
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 120                                |
| Power factor                | >0.90                              |
| Rodzaj produktu             | Światłówki LED T9                  |
| Typ sensora                 | Bez czujnika                       |

## Informacje o żarówce

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| LED Starter w komplecie | Tak             |
| Wyjście lampy LED       | Standard Output |
| Seria                   | LED TUBE T9     |

## Wymiary

|               |     |
|---------------|-----|
| Długość (mm)  | 212 |
| Średnica (mm) | 212 |